


配線一覧表 (車速・ブレーキ関係) 3DA-T

車速信号とブレーキ配線の各接続場所は、本資料を参考にしてください。

最新の配線一覧表は、弊社ホームページにてご確認ください。 <https://pivotjp.com/download/pdf/wiring/3DA-T-signal.pdf>

※ブレーキハーネス使用時は、各接続色を参考にしてください。



●車輻側コードへ接続時は、通電不良の原因になるため、「エレクトロタップ」は使用せず、付属のカットギボシを使用するか半田付けをし、テープで絶縁処理を行ってください。


⚠

- 本製品装着により純正のオートクルーズ機能との併用はできません。
- ブレーキスイッチコネクタは車種、グレード、年式などで異なる場合がありますので、下図で形状を確認してください。
- 車速信号、ブレーキ信号はオートクルーズ制御用です。配線不良の場合、オートクルーズが正常に作動しません。

■コネクタの見方 (車速信号、ブレーキスイッチ)


コネクタ位置 取付位置は表の「位置」の番号をご参照ください。

① 助手席足元	⑧ グローブBOX奥	⑤ ステアリング奥右側
② 助手席左サイド	⑨ ステアリングシャフト付近	⑥ ヒューズBOX奥
③ センターコンソール奥	A エンジンルーム	⑦ ステアリング奥左側
④ グローブBOX上	B ダッシュパネル右	H リアシート右
⑤ オーディオ裏	C 助手席後ろ	J メーター裏
⑥ トランクルーム奥	D 運転席後ろ	K 運転席足元右サイド
⑦ 助手席左サイド上方	L リアシート下運転席側	



コネクタ図の説明







- 図は矢印の方向から見た図です。
- 右図はフックを上にしてコネクタの右から2番目の位置のコードへ接続する場合の参考例です。



■車輻側ブレーキスイッチコネクタ形状と接続番号 (直接接続用)

☐ 車輻のブレーキスイッチコネクタへ直接接続時は、表の **接続番号** へ、「取扱説明書」4ページを参照し接続。

ブレーキハーネス品番が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、下図で形状をご確認ください。

<p>BR-1</p>  <p>矢印側からの図</p>	<p>BR-2</p>  <p>矢印側からの図</p>	<p>BR-7</p>  <p>矢印側からの図</p>
<p>BR-8</p>  <p>矢印側からの図</p>	<p>BR-9</p>  <p>矢印側からの図</p>	<p>BR-10</p>  <p>矢印側からの図</p>

☐ ブレーキハーネス (別売) 使用時は、表の **接続色** へ、「取扱説明書」4ページとブレーキハーネス付属の「取扱説明書」を参照し接続。

赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

表示項目記号の説明

空欄 = 未確認

☆ = 改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray

The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2 など) の場合は、表紙で形状と検電確認をして接続してください。

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス (別売) 接続色		信号コネクタ
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	
アクア	H27.11~	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰	12Pコネクタ
	H25.12~	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
アルファード・ヴェルファイア	H27.1~	GGH30/35W	2GR-FE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	14Pコネクタ
		AGH30/35W	2AR-FE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	
	H20.5~	GGH20/25W	2GR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	12Pコネクタ
		ANH20/25W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
ウィッシュ	H24.4~	ZGE22W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	12Pコネクタ
	H21.4~	ZGE22W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
ヴィッツ	H29.1~	NHP130	1NZ-FXE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	12Pコネクタ
オーリス	H28.4~	ZWE186H	2ZR-FXE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	14Pコネクタ
	H27.4~	NRE185H	8NR-FTS	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
ノア・ヴォクシー エスカイア	H28.1~ H29.6	ZRR80/85G	3ZR-FAE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	14Pコネクタ
	H26.1~	ZRR80/85G	3ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
	H22.4~	ZRR70/75G,W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	12Pコネクタ
ノアハイブリッド・ ヴォクシーハイブリッド・ エスカイア ハイブリッド	H28.1~ H29.6	ZWR80G	2ZR-FXE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	14Pコネクタ
	H26.2~	ZWR80G	2ZR-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
ハリヤー	H25.12~ H29.5	ZSU60/65W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	14Pコネクタ
ハリヤーハイブリッド	H25.12~ H29.5	AVU60/65W	2AR-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	14Pコネクタ
プリウス	H23.11~	ZVW30	2ZR-FXE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰	12Pコネクタ
	H21.5~	ZVW30	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
プリウスα	H26.11~	ZVW40/41W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	12Pコネクタ
	H24.10~	ZVW40W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
	H23.5~	ZVW41W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
ラクティス	H26.5~	NCP120	1NZ-FE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰	12Pコネクタ
	H22.11~	NCP120	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
86	H28.8~	ZN6	FA20	T-f	5	BR-7	2	1	黄	青	14Pコネクタ

